



TRE202



IP55

quicklink



KNX

quicklink

KNX RF spínací člen 2-násobný, nástěnný, bílá

Technický list

Provedení

| | |
|--------------------|-----------------|
| sběrniceový systém | KNX |
| typ upevnění | nástěnná montáž |

Funkce

- funkce reset (nastavení z výroby)
- uložení scén lze blokovat
- Funkce quicklink: spínání, 2 scény, časové spínání, tlačítko zavírače, nucené řízení

Ovládací a signalizační prvky

| | |
|--|-----|
| kontrolka | ano |
| - s tlačítkem pro konfiguraci a funkce | |

Připojení

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Sběrniceový systém Funkbus | ano |
| Sběrniceový systém LON | ne |
| Sběrniceový systém Powernet | ne |
| Rádiový protokol | Rádio KNX |
| Kategorie příjemce | 2 |

Napětí

| | |
|------------------------------|--------------|
| Provozní napětí nad sběrnici | 21...32 V DC |
| systémové napětí | 230V AC |

Výkon

| | |
|------------------------|-----------------|
| konvenční trafa | na kanál 600 VA |
| elektronická trafa | na kanál 600 W |
| Rádio - vysílací výkon | < 10 mW |

Měření

| | |
|---|----------|
| relativní vlhkost vzduchu (bez orosení) | 0...65 % |
|---|----------|

Materiály

| | |
|--------|-------|
| Povrch | matné |
|--------|-------|

Rozměry

| | |
|-----------------|------------|
| délka | 150 mm |
| rozměry (DxŠxV) | 53 x 27 mm |
| Výška | 35 mm |
| Šířka | 85 mm |

Ovládání kompaktních zářivek

| | |
|--|-------|
| Energeticky úsporná svítidla | 100 W |
| max. zátěž zářivkového svítidla, sériově zapojené a sériově kompenzovaného | 600 W |
| Kompaktní zářivky | 18 W |

Ovládání LED zdrojů

| | |
|------------------|------------------------------|
| 230 V LED-světla | je Kanal 100 W |
| LED | s kontrolkou LED pro Zap/Vyp |

Ovládání žárovek

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| max. zátěž pro žárovkové svítidlo | 1500 W |
| Žárovky a halogenová svítidla 230 V | na kanál 1500 W |

Připojení

| | |
|---|----|
| typ kontaktu | 2S |
| - se šroubovými svorkami - liftsystem | |
| - Integrace via rádio KNX mediální spojka do systému KNX-TP | |

Nastavení

| | |
|--|------------------|
| Podporovaný režim nastavení | system, easy, PB |
| - konfigurace quicklink bez použití nástrojů pomocí tlačítek a LED | |

Rozsah dodávky

| | |
|---------------------------|----|
| Včetně připojení sběrnice | ne |
|---------------------------|----|

Zařízení

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Počet propojení quicklink | max. 20 vysílačů/přijímačů |
| Transmitter duty cycle | 1 % |

Podmínky použití

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Provozní teplota | -10...55 °C |
| - nízká potřeba vlastní energie | |

Identifikace

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Rodina produktů: | Skupina produktů: Výstup |
| Hlavní designová linie | Berker.Net |