



85655231



IP20

## KNX RF tlačítko 1-násobné bateriové ploché, quicklink, R.1/R.3, černá lesk

Technický list

### Funkce

- Doplnkové funkce ETS: + 6 scén, provozní režim Zap/Vyp, tlačítko, ukazatel stavu, stmívací hodnota
- funkce reset (nastavení z výroby)
- Funkce quicklink: spínání, stmívání, žaluzie, 2 scén, časové spínání, tlačítko zavírače, paměť

### Ovládací a signalizační prvky

- Obslužné plochy s možností konfigurace jako ovládání jedné nebo dvou ploch
- s tlačítkem pro konfiguraci

### Připojení

Rádiový protokol	Rádio KNX
Kategorie příjemce	2

### Frekvence

Rádio - vysílací frekvence	868,3 MHz
----------------------------	-----------

### Výkon

Rádio - vysílací výkon	< 10 mW
------------------------	---------

### Měření

relativní vlhkost vzduchu (bez orosení)	0...65 % (bez kondenzace)
---	---------------------------

### Baterie

Životnost baterie [roky]	≈ 5
--------------------------	-----

- s jednou lithiovou knoflíkovou baterií 3 V, typ: CR 2430

### Materiály

Barva popisu	217,217,217
Barva designových čar	černá
Barva RAL	RAL 9005 - sytě černá
materiál	termoplast
Materiál k potiskování	PC-PMA černá
Povrch	lesklé

### Rozměry

Výška nastavby	14 mm
----------------	-------

### Instalace, montáž

Způsob montáže	pro plochou montáž na omítku a kombinované rozšíření
----------------	--

### Připojení

- Integrace via rádio KNX mediální spojka do systému KNX-TP

### Nastavení

- konfigurace quicklink bez použití nástrojů pomocí tlačítek a LED

### Zařízení

Počet rádiových kanálů	2
Počet propojení quicklink	max. 20 vysílačů/přijímačů
Druh konfigurace	Laserdruck
Transmitter duty cycle	1 %

### Bezpečnost

- s ochranou proti demontáži

### Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
- nízká potřeba vlastní energie	

### Identifikace

Profese / aplikace	KNX rádiové - ovládací systémy
Hlavní designová linie	Berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic
Sekundární designová(é) linie	R.1, Série 1930