



85606100



IP50

quicklink

## KNX RF dálkový ovladač 4-kánalový s popisovým polem bílá/šedá

Technický list

### Funkce

- Doplňkové funkce ETS: + 6 scén, provozní režim Zap/Vyp, tlačítko, ukazatel stavu, stmívací hodnota
- funkce reset (nastavení z výroby)
- Funkce quicklink: spínání, stmívání, žaluzie, 2 scén, časové spínání, tlačítko zavírače, paměť

### Ovládací a signalizační prvky

- s tlačítkem pro konfiguraci

### Připojení

Rádiový protokol	Rádio KNX
Kategorie příjemce	2

### Frekvence

Rádio - vysílací frekvence	868,3 MHz
----------------------------	-----------

### Výkon

Rádio - vysílací výkon	< 10 mW
------------------------	---------

### Měření

relativní vlhkost vzduchu (bez orosení)	0...65 % (bez kondenzace)
---	---------------------------

### Baterie

Životnost baterie [roky]	≈ 5
--------------------------	-----

### Materiály

materiál	termoplast
Povrch	lesklé/matné

### Rozměry

délka	83 mm
Výška	84,2 mm
Šířka	46,5 mm

### Připojení

- Integrace via rádio KNX mediální spojka do systému KNX-TP

### Zařízení

Počet rádiových kanálů	4
Počet propojení quicklink	max. 20 vysílačů/přijímačů
Transmitter duty cycle	1 %

### Podmínky použití

Provozní teplota	-10...45 °C
- nízká potřeba vlastní energie	

**Identifikace**

---

Profese / aplikace	KNX rádiové - ovládací systémy
Hlavní designová linie	Berker.Net

---