



85801200



IP20

quicklink

## KNX RF magnetický kontakt bílá, mat

Technický list

### Funkce

- funkce reset (nastavení z výroby)

### Ovládací a signalizační prvky

- s tlačítkem pro konfiguraci

### Připojení

Rádiový protokol Rádío KNX

Kategorie přijemce 2

### Frekvence

Rádío - vysílací frekvence 868,3 MHz

### Výkon

Rádío - vysílací výkon < 10 mW

### Měření

relativní vlhkost vzduchu (bez orosení) 0...65 % (bez kondenzace)

### Baterie

Životnost baterie [roky] ≈ 4

### Materiály

Barva designových čar polární bílá

Barva RAL RAL 9010 - čistě bílá

Povrch matné

### Rozměry

délka 138 mm

Výška 31 mm

Šířka 31,4 mm

### Připojení

- Integrace via rádío KNX mediální spojka do systému KNX-TP

### Nastavení

- konfigurace quicklink bez použití nástrojů pomocí tlačítek a LED

### Zařízení

Počet rádiových kanálů 1

Počet propojení quicklink max. 20 vysílačů/přijímačů

Transmitter duty cycle 1 %

**Podmínky použití**

---

Provozní teplota	0...50 °C
- nízká potřeba vlastní energie	

---

**Hmotnost**

---

Hmotnost	≈ 70 g
----------	--------

---

**Identifikace**

---

Hlavní designová linie	Berker.Net
------------------------	------------

---