



85801200



IP20

quicklink

KNX RF magnetický kontakt bílá, mat

Technický list

Funkce

- funkce reset (nastavení z výroby)

Ovládací a signalizační prvky

- s tlačítkem pro konfiguraci

Připojení

Rádiový protokol Rádío KNX

Kategorie přijemce 2

Frekvence

Rádío - vysílací frekvence 868,3 MHz

Výkon

Rádío - vysílací výkon < 10 mW

Měření

relativní vlhkost vzduchu (bez orosení) 0...65 % (bez kondenzace)

Baterie

Životnost baterie [roky] ≈ 4

Materiály

Barva designových čar polární bílá

Barva RAL RAL 9010 - čistě bílá

Povrch matné

Rozměry

délka 138 mm

Výška 31 mm

Šířka 31,4 mm

Připojení

- Integrace via rádío KNX mediální spojka do systému KNX-TP

Nastavení

- konfigurace quicklink bez použití nástrojů pomocí tlačítek a LED

Zařízení

Počet rádiových kanálů 1

Počet propojení quicklink max. 20 vysílačů/přijímačů

Transmitter duty cycle 1 %

Podmínky použití

Provozní teplota	0...50 °C
- nízká potřeba vlastní energie	

Hmotnost

Hmotnost	≈ 70 g
----------	--------

Identifikace

Hlavní designová linie	Berker.Net
------------------------	------------
