



85165100



IP55

KNX RF spínací aktor 1-násobný nástěnný bílá

Technický list

Provedení

typ upevnění nástěnná montáž

Funkce

- funkce reset (nastavení z výroby)
- uložení scén lze blokovat
- Funkce quicklink: spínání, 2 scény, časové spínání, tlačítko zavírače, nucené řízení

Ovládací a signalizační prvky

- s ručně ovládaným spínáním
- s tlačítkem pro konfiguraci a funkce

Připojení

| | |
|----------------------------|-----------|
| Sběrníkový systém Funkbus | ne |
| Sběrníkový systém LON | ne |
| Sběrníkový systém Powernet | ne |
| Rádiový protokol | Rádio KNX |
| Kategorie příjemce | 2 |

Výkon

| | |
|------------------------|---------|
| konvenční trafa | 600 VA |
| elektronická trafa | 600 W |
| Rádio - vysílací výkon | < 10 mW |

Měření

relativní vlhkost vzduchu (bez orosení) 0...65 % (bez kondenzace)

Materiály

| | |
|---------------------------------------|------|
| Barva designových čar | bílá |
| Barva nezávislá na designových čarách | bílá |

Rozměry

| | |
|-------|--------|
| délka | 150 mm |
| Výška | 150 mm |
| Šířka | 85 mm |

Ovládání kompaktních zářivek

| | |
|------------------------------|----------|
| Energeticky úsporná svítidla | 100 W |
| Kompaktní zářivky | 6 x 18 W |

Ovládání LED zdrojů

| | |
|------------------|------------------------------|
| 230 V LED-světla | 100 W |
| LED | s kontrolkou LED pro Zap/Vyp |

Ovládání žárovek

Žárovky a halogenová svítidla 230 V 1500 W

Připojení

- se šroubovými svorkami - liftsystem
- Integrace via rádio KNX mediální spojka do systému KNX-TP

Nastavení

- konfigurace quicklink bez použití nástrojů pomocí tlačítek a LED

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice ano

Zařízení

Počet propojení quicklink max. 20 vysílačů/přijímačů

Transmitter duty cycle 1 %

Podmínky použití

Provozní teplota -10...55 °C

- nízká potřeba vlastní energie

Identifikace

Rodina produktů: Skupina produktů: Výstup

Hlavní designová linie Berker.Net