



85166100



IP55

quicklink

KNX RF spínací aktor 2-násobný nástěnný bílá

Technický list

Provedení

typ upevnění nástěnná montáž

Funkce

- funkce reset (nastavení z výroby)
- uložení scén lze blokovat
- Funkce quicklink: spínání, 2 scén, časové spínání, tlačítko zavírače, nucené řízení

Ovládací a signalizační prvky

- s tlačítkem pro konfiguraci a funkce

Připojení

Sběrníkový systém Funkbus	ne
Sběrníkový systém LON	ne
Sběrníkový systém Powernet	ne
Rádiový protokol	Rádio KNX
Kategorie příjemce	2

Výkon

konvenční trafa	600 VA
elektronická trafa	na kanál 600 W
Rádio - vysílací výkon	< 10 mW

Měření

relativní vlhkost vzduchu (bez orosení) 0...65 % (bez kondenzace)

Materiály

Barva designových čar	bílá
Barva nezávislá na designových čarách	bílá

Rozměry

délka	150 mm
Výška	150 mm
Šířka	85 mm

Ovládání kompaktních zářivek

Energeticky úsporná svítidla	na kanál 100 W
Kompaktní zářivky	18 W

Ovládání LED zdrojů

230 V LED-světla	je Kanál 100 W
LED	s kontrolkou LED pro Zap/Vyp

Ovládání žárovek

Žárovky a halogenová svítidla 230 V	na kanál 1500 W
-------------------------------------	-----------------

Připojení

- se šroubovými svorkami - liftsystem
- Integrace via rádio KNX mediální spojka do systému KNX-TP

Nastavení

- konfigurace quicklink bez použití nástrojů pomocí tlačítek a LED

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice ne

Zařízení

Počet propojení quicklink max. 20 vysílačů/přijímačů

Transmitter duty cycle 1 %

Podmínky použití

Provozní teplota -10...55 °C

- nízká potřeba vlastní energie

Identifikace

Rodina produktů: Skupina produktů: Výstup

Hlavní designová linie Berker.Net