



85166100



IP55

quicklink

## KNX RF spínací aktor 2-násobný nástěnný bílá

Technický list

### Provedení

typ upevnění	nástěnná montáž
--------------	-----------------

### Funkce

- funkce reset (nastavení z výroby)
- uložení scén lze blokovat
- Funkce quicklink: spínání, 2 scén, časové spínání, tlačítko zavírače, nucené řízení

### Ovládací a signalizační prvky

- s tlačítkem pro konfiguraci a funkce

### Připojení

Sběrníkový systém Funkbus	ne
Sběrníkový systém LON	ne
Sběrníkový systém Powernet	ne
Rádiový protokol	Rádio KNX
Kategorie příjemce	2

### Výkon

konvenční trafa	600 VA
elektronická trafa	na kanál 600 W
Rádio - vysílací výkon	< 10 mW

### Měření

relativní vlhkost vzduchu (bez orosení)	0...65 % (bez kondenzace)
---	---------------------------

### Materiály

Barva designových čar	bílá
Barva nezávislá na designových čarách	bílá

### Rozměry

délka	150 mm
Výška	150 mm
Šířka	85 mm

### Ovládání kompaktních zářivek

Energeticky úsporná svítidla	na kanál 100 W
Kompaktní zářivky	18 W

### Ovládání LED zdrojů

230 V LED-světla	je Kanál 100 W
LED	s kontrolkou LED pro Zap/Vyp

### Ovládání žárovek

Žárovky a halogenová svítidla 230 V	na kanál 1500 W
-------------------------------------	-----------------

#### Připojení

- se šroubovými svorkami - liftsystem
- Integrace via rádio KNX mediální spojka do systému KNX-TP

#### Nastavení

- konfigurace quicklink bez použití nástrojů pomocí tlačítek a LED

#### Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice ne

#### Zařízení

Počet propojení quicklink max. 20 vysílačů/přijímačů

Transmitter duty cycle 1 %

#### Podmínky použití

Provozní teplota -10...55 °C

- nízká potřeba vlastní energie

#### Identifikace

Rodina produktů: Skupina produktů: Výstup

Hlavní designová linie Berker.Net