



TRE302



KNX RF tlačítko 2-násobné bateriové přisazené, quicklink, bílá

Technický list

Provedení

počet tlačítek	2
typ upevnění	nástěnná montáž

Funkce

- funkce reset (nastavení z výroby)

Ovládací a signalizační prvky

- Obslužné plochy s možností konfigurace jako ovládání jedné nebo dvou ploch
- s tlačítkem pro konfiguraci

Připojení

Rádiový protokol	Rádio KNX
Kategorie příjemce	2

- se 2 nezávislými binárními vstupy pro bezpotenciální kontakty

Elektrický proud

počet vstupních obvodů	2
------------------------	---

Frekvence

vysílací frekvence	868 MHz
Rádio - vysílací frekvence	868,3 MHz

Délka

maximální délka kabelu k tlačítku	3 mm
-----------------------------------	------

Dosah

maximální dosah přenosu	30m v domě / 100m ve volném prostoru
-------------------------	--------------------------------------

Baterie

Životnost baterie [roky]	≈ 5
--------------------------	-----

Materiály

Barva RAL	RAL 9010 - čistě bílá
-----------	-----------------------

Rozměry

výška	76 mm
šířka	49 mm

Instalace, montáž

druh montáže	nástěnná montáž
Způsob montáže	pro svislou a vodorovnou montáž

Připojení

- Integrace via rádio KNX mediální spojka do systému KNX-TP

Nastavení

- konfigurace quicklink bez použití nástrojů pomocí tlačítek a LED

Zařízení

Počet rádiových kanálů 4

Počet propojení quicklink max. 20 vysílačů/přijímačů

Bezpečnost

krytí IP IP55

Podmínky použití

Provozní teplota -10...55 °C

Teplota skladu / transportu -20...70 °C

- nízká potřeba vlastní energie
