



TXB322



## Univerzální rozhraní 2-násobné, s 2 LED výstupy, vestavné, KNX easy

### Technický list

#### Provedení

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| sběrnice systém | EIB              |
| typ upevnění    | zapuštěná montáž |

#### Funkce

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Odnímatelný modul sběrnice | ne |
|----------------------------|----|

#### Kompatibilita

- vedlejší stanice pro tlačítkový senzor scénického osvětlení

#### Ovládací a signalizační prvky

- s programovacím tlačítkem a červenou LED stavu programování

#### Připojení

- se 2 nezávislými binárními vstupy pro bezpotenciální kontakty

#### Napětí

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| vstupní napětí               | 5 V             |
| Provozní napětí nad sběrnici | 21...32 V DC    |
| systémové napětí             | 30V DC sběrnice |

#### Elektrický proud

|                        |   |
|------------------------|---|
| počet vstupních obvodů | 2 |
|------------------------|---|

#### Délka

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| maximální délka kabelu k tlačítka | 5 mm |
|-----------------------------------|------|

#### Materiály

|          |               |
|----------|---------------|
| barva    | šedá          |
| materiál | Polyamid (PA) |

#### Rozměry

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| rozměry (DxŠxV) | 38 x 35 x 12 mm |
|-----------------|-----------------|

#### Instalace, montáž

|                |  |
|----------------|--|
| Způsob montáže | pro montáž pod omítku a do dutých stěn |
|----------------|--|

#### Připojení

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Průřez vedení (flexibilní)                     | 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vedení (tuhé)                           | 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> |
| - s integrovaným sběrnice vazebním členem      |                            |
| - připojení sběrnice pomocí přípojovací svorky |                            |

#### Nastavení

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Podporovaný režim nastavení | system, easy |
|-----------------------------|--------------|

**Rozsah dodávky**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Včetně připojení sběrnice | ano |
|---------------------------|-----|

**Bezpečnost**

|                     |      |
|---------------------|------|
| krytí IP            | IP20 |
| neobsahuje halogeny | ne   |

**Podmínky použití**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Provozní teplota            | 0...45 °C   |
| Teplota skladu / transportu | -20...70 °C |

**Identifikace**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Hlavní designová linie | KNX |
|------------------------|-----|