


2873



## Otočný stmívač 500 W (R, L, LED)

### Technický list

#### Provedení

typ řídicí jednotky otočné tlačítko

#### Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí 230 V

frekvence 50 Hz

#### Napětí

Provozní napětí 230 V AC

- napěťová zkouška je možná bez demontáže

#### Elektrický proud

Řídicí proud 100 mA

#### Pojistka

Jemná pojistka T 3,15 H 250

Pojistka s náhradní pojistkou, odolný proti zkratu a bezpečný proti přetížení (pojistka)

#### Výkon

stmívatelná, konvenční trafa 20...500 VA

Ztráta výkonu při plném zatížení ≈ 5 W

#### Materiály

barva neplatí

materiál plast/kov

#### Rozměry

Osový rozměr Ø 4 mm

#### Ovládání kompaktních zářivek

Kompaktní zářivky 3...100 W

#### Ovládání LED zdrojů

stmívatelné LED svítidlo 230 V 3...100 W

#### Ovládání žárovek

Žárovky a halogenová svítidla 230 V 20...500 W

#### Instalace, montáž

Způsob montáže s rozpěrnými příchytkami

#### Připojení

Připojovací průřez (jeden drát)	1, 2,5 mm <sup>2</sup>
typ zátěže	induktivní
Průřez vedení	1...2,5 mm <sup>2</sup>
- se svorkou pro základní zátěž odpojovače sítě	
- s bezšroubovými svorkami	

#### Nastavení

- nastavitelný základní jas

#### Zařízení

- náběh fáze
- s tlačítkovým spínačem/přepínačem

#### Bezpečnost

neobsahuje halogeny	ano
---------------------	-----

#### Identifikace

Profese / aplikace	Řízení světla
Hlavní designová linie	Řízení světla
Sekundární designová(é) linie	Řízení světla, Domácí elektronika

#### Návod

Text upozornění	Výměna pojistek je možná bez demontáže krytu.
-----------------	-----------------------------------------------