


2875



Otočný stmívač 600 W

Technický list

Provedení

typ řídicí jednotky otočné tlačítko

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí 230 V

frekvence 50 Hz

Napětí

Provozní napětí 230 V AC

- napěťová zkouška je možná bez demontáže

Pojistka

Pojistka s náhradní pojistkou, odolný proti zkratu a bezpečný proti přetížení (pojistka)

Výkon

Ztráta výkonu při plném zatížení ≈ 6 W

Materiály

barva neplatí

materiál plast/kov

Rozměry

Osový rozměr Ø 4 mm

Ovládání žárovek

Žárovky a halogenová svítidla 230 V 60...600 W

Instalace, montáž

Způsob montáže s rozpěrnými příchytkami

Připojení

- s bezšroubovými svorkami

Zařízení

- náběh fáze
- s tlačítkovým spínačem/přepínačem

Bezpečnost

neobsahuje halogeny ano

Identifikace

Profese / aplikace Řízení světla

Hlavní designová linie Řízení světla

Návod

Text upozornění

Výměna pojistek je možná bez demontáže krytu.
