



286710



Otočný stmívač Tronic 360 W (R, C)

Technický list

Provedení

typ řídicí jednotky otočné tlačítko

Funkce

- měkký náběh šetrný k osvětlovacím zařízením

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí 230 V

frekvence 50 Hz

Napětí

Provozní napětí 230 V AC

Pojistka

Pojistka odolné proti zkratu a bezpečné proti přetížení (elektronická pojistka)

Výkon

elektronická trafa 20...360 W

Materiály

barva neplatí

materiál plast/kov

Rozměry

Osový rozměr Ø 4 mm

Ovládání žárovek

Žárovky a halogenová svítidla 230 V 20...360 W

Instalace, montáž

Způsob montáže s rozpěrnými příchytkami

Připojení

typ zátěže kapacitní

- se šroubovými svorkami

Zařízení

- doběh fáze
- velmi tichý
- s tlačítkovým spínačem/přepínačem

Bezpečnost

neobsahuje halogeny ano

Identifikace

Profese / aplikace	Řízení světla
Hlavní designová linie	Řízení světla

Návod

Text upozornění	Bezporuchový provoz je možný jen s transformátory Berker Tronic.
-----------------	--