



SR400

### Proudový měnič 400/5A

Technický list

#### Provedení

Druh ovládání Ochranný proudový měnič

#### Funkce

třída přesnosti 1

#### Hlavní elektrické prvky

frekvence 50/60 Hz

#### Elektrický proud

Maximální proud - primární strana 480 A

Maximální proud - sekundární strana 5 A

#### Rozměry

hloubka 75 mm

výška 70 mm

šířka 77 mm

šířka otvoru 10 mm

výška otvoru 40 mm

Rozměr lišty 40 x 10 mm

#### Připojení

průřez pro flexibilní vodiče 1,5 - 4mm<sup>2</sup>

průřez pro pevné vodiče 2,5 - 6mm<sup>2</sup>

typ připojení šroubovací přípojka

#### Kabel

průměr kabelu 35 mm

#### Použití

Poměr přeměny 400A, 5A

#### Bezpečnost

krytí IP IP20

#### Podmínky použití

Provozní teplota -25...50 °C

Teplota skladu / transportu -40...80 °C