



28841404



Radio Touch, 230 V AC, 50/60 Hz, Stereo FM radio s RDS, Berker S.1/B.x, stříbrná

Technický list

Kompatibilita

Pro reproduktor na kanál 4...8 Ω

Ovládací a signalizační prvky

- Ovládání sensorovými plochami dotykového displeje

Připojení

- Stereo rádio UKV s ukazatelem RDS
- externí vstup audio, např. pro přehrávač MP3 nebo dokovací stanici

Hlavní elektrické prvky

frekvence 50/60 Hz

Frekvence

Frekvenční rozsah (příjem rádia) 87,5...108 MHz

Měření

Vstup vedlejší stanice vstup doplňkového místa pro samostatné zapínání/vypínání

Materiály

Barva designových čar	hliník
barva	aluminium
Barva RAL	RAL 9006 - bílý hliník
Materiál/zpracování	lakované
materiál	smíšené materiály
Povrch	matné

Rozměry

Vestavná hloubka	33 mm
Rozměry displeje (Š x V)	35 x 28 mm

Připojení

Průřez vedení	max. 2,5 mm ²
Průřez vedení (reproduktor)	max. 1,5 mm ²
Připojení	s přípojkami pro 2 reproduktory

- se šroubovými svorkami

Nastavení

- ruční a automatické vyhledávání vysílače

Identifikace

Profese / aplikace	Komunikační technika
Sekundární designová(é) linie	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas

Návod

Text upozornění

Pro provoz musí být připojen nejméně jeden reproduktor.
