



28847004



**Radio Touch, 230 V AC, 50/60 Hz, Stereo FM radio s RDS, Berker K.5, nerez**

**Technický list**

**Kompatibilita**

Pro reproduktor na kanál 4...8 Ω

**Ovládací a signalizační prvky**

- Ovládání senzorovými plochami dotykového displeje

**Připojení**

- Stereo rádio UKV s ukazatelem RDS  
- externí vstup audio, např. pro přehrávač MP3 nebo dokovací stanici

**Hlavní elektrické prvky**

frekvence 50/60 Hz

**Frekvence**

Frekvenční rozsah (příjem rádia) 87,5...108 MHz

**Měření**

Vstup vedlejší stanice vstup doplňkového místa pro samostatné zapínání/vypínání

**Materiály**

Barva designových čar ušlechtilá ocel  
barva nerez  
Barva RAL RAL 9022 - perlově světle šedá  
Materiál/zpracování lakované  
materiál smíšené materiály  
Povrch matné

**Rozměry**

Vestavná hloubka 33 mm  
Rozměry displeje (Š x V) 35 x 28 mm

**Připojení**

Průřez vedení max. 2,5 mm<sup>2</sup>  
Průřez vedení (reproduktor) max. 1,5 mm<sup>2</sup>  
Připojení s přípojkami pro 2 reproduktory  
- se šroubovými svorkami

**Nastavení**

- ruční a automatické vyhledávání vysílače

**Identifikace**

Profese / aplikace Komunikační technika  
Hlavní designová linie Berker K.5

**Návod**

---

Text upozornění

Pro provoz musí být připojen nejméně jeden  
reproduktor.

---