



Radio Touch, 230 V AC, 50/60 Hz, Stereo FM radio s RDS, Berker Q.x,

Technický list

Kompatibilita

Pro reproduktor na kanál 4...8 Ω

Ovládací a signalizační prvky

- Ovládání sensorovými plochami dotykového displeje

Připojení

- Stereo rádio UKV s ukazatelem RDS
- externí vstup audio, např. pro přehrávač MP3 nebo dokovací stanici

Hlavní elektrické prvky

frekvence 50/60 Hz

Frekvence

Frekvenční rozsah (příjem rádia) 87,5...108 MHz

Měření

Vstup vedlejší stanice vstup doplňkového místa pro samostatné zapínání/vypínání

Materiály

Barva designových čar antracit
barva antracit
Barva RAL RAL 7021 - černošedá
Materiál/zpracování lakované
materiál smíšené materiály
Povrch sametové

Rozměry

Vestavná hloubka 33 mm
Rozměry displeje (Š x V) 35 x 28 mm
Výška 70,8 mm
Šířka 141,6 mm

Připojení

Průřez vedení max. 2,5 mm²
Průřez vedení (reproduktor) max. 1,5 mm²
Připojení s přípojkami pro 2 reproduktory
- se šroubovými svorkami

Nastavení

- ruční a automatické vyhledávání vysílače

Rozsah dodávky

- s reproduktorem

28806086



Identifikace

Profese / aplikace

Komunikační technika

Sekundární designová(é) linie

Berker Q.1
